

- **SECEREK HAT ALMA** : 801 – 802 – 803 – 804
- **GURUP ÇAĞRI TOPLAMA** : **
- **ÇAĞRI TOPLAMA** : *7 + Çalan dahili numara
- **ÇAĞRI BEKLETME** : Flash (Flash tuşu olmayan telefonlarda çatal altı)
- **ÇAĞRI AKTARMA** :
 - **NORMAL TELEFONDAN** : Flash + Dahili No
 - **KONSOLDAN** : [TRANSFER] + Dahili No
- **SANTRAL ARAMA** : 0
- **DIŞ HAT ARAMA** : 9 + Numara
- **ÇAĞRI YÖNLENDİRME**
 - **MEŞGULDE YÖNLENDİRME** : *554 2 Dahili No # İPTALİ : *554 #
 - **CEVAP YOKSA YÖNLENDİRME** : *554 3 Dahili No # İPTALİ : *554 #
 - **HER DURUMDA YÖNLENDİRME** : *554 1 Dahili No # İPTALİ : *554 #
- **SANTRAL HIZLI ARAMA LİSTESİ**
 - Konsoldan [TRANS/PGM] + [SPEED] + 2000...2499 + Telefon No + [HOLD/SAVE] + İsim + [HOLD/SAVE]
 - Aramak için 2000...2499 Hafıza numarası tuşlanır
- **KONSOLDAN KONFERANS YAPMAK**
 - [CONF] Tuşuna Bas + Dahiliyi Ara
 - Çağrı cevaplandığında [CONF] tuşuna bas
 - Konferans yapılacak kişiyi ara [CONF] tuşuna bas
 - Başka bir kişi aranacaksa numarayı çevir [CONF] tuşuna bas
 - Numaralar arandığında konferansı başlatmak için [CONF] tuşuna bas.
 - Konferansı başlatan kişi çıkmak isterse tekrar [CONF] tuşuna basar.
- **ARAYA GİRME** : Dahiliyi ara + Meşgul ise + Araya girme Tuşuna bas
- **SANTRALE BIRAKILAN MESAJLARI DİNLEME** : MSG tuşuna bas
- **OTOMATİK TEKRAR ARAMA** : Aramay Yap + Meşgul ise + [CALL BACK] tuşuna bas kapat,
- **ANONS DEĞİŞTİRME** : [TRANS/PGM] 06 001 # ANONS [SAVE]
- **BIRAKILAN MESAJLARI DİNLEME** :
 - **KONSOLDAN** : MSG tuşuna bas Mesajlar sırayla dinlenir, Silmek için dinlerken ekrandaki iptal tuşuna basılır
 - **DAHİLİDEN** : *563 Tuşla Mesajlar sırayla dinletilir, Silmek için dinlerken #1 tuşlanır.